



⚠ Внимание!

- Монтажные работы должны осуществляться исключительно квалифицированным персоналом.
- Перед тем как монтировать устройство, убедитесь в том, что электричество отключено.
- Убедитесь в наличии должной защиты от коротких замыканий и утечки тока на землю.
- Разместите устройство в защищенном от ударов и столкновений месте.
- Запрещается использовать изделие не по назначению.

Светофор с зеленой и красной линзами, напряжением электропитания ~230 В, двухнитевыми лампами мощностью 70 Вт каждая. Класс защиты: IP65.

Светофор оснащен 2 кронштейнами **A** для крепления к стене с помощью саморезов и дюбелей, гермовводом **B** для электрического подключения и 2 лампами накаливания **C** E27.

Светофор может поворачиваться вокруг своей вертикальной оси на 180°.

Монтаж: В нижнюю крышку светофора установите гермоввод. Откройте крепежные винты **D** и снимите козырьки с линзами. Установите лампы и выполните электрические подключения.

Кабель подключения четырехжильный 1,5 мм , длиной до 20²м:

- ① = Земля -> Желтый/Зеленый
- ② = Общий -> Синий
- ③ = Фаза -> Коричневый -> красный сигнал
- ④ = Фаза -> Коричневый -> зеленый сигнал

⚠ Рекомендуется затягивать винты **D** до упора и использовать гермоотвод **B** для обеспечения надлежащего класса защиты IP.

Все данные были тщательно проверены. Тем не менее фирма Came снимает с себя какую-либо ответственность за возможные ошибки или неточности. Вы можете найти декларацию о соответствии и другие документы на нашем веб-сайте www.came.it ТОВАРНЫЙ ПРОДУКТ



IT	Italiano
RU	Русск